



LMCS Oy on erikoistunut Mobotix-tekniologiaan jo vuodesta 2007 ja on Suomen ainoa Mobotixin korkeimman partneristatuksen (Mx Advanced Partner) omaava yhtiö.

i26A-6D016 on sisätilan seinään asennettava 180° värihemisfäärikamera. Palovaroittimen kokoinen kamera on tyylikäs ja huomaamaton.

Kamera tuottaa erittäin tarkkaa kuvaa 6 megapikselin kuvakennolla.

Asennettaessa kamera seinään n. 3-4m korkeuteen, se kuvaa kerralla koko tilan.

Yksityiskohtia ja mitä tahansa kohtaa kuvassa voidaan zoomailla ja katsella kamerassa olevan ohjelman avulla.

- Itsenäisesti toimiva verkkopalvelinkamera
- Kenno: 6 megapikseliä, 3072x2048, väri
- Automaattinen valotuksen säätö
- Valontarve vähintään 0,005 lux (0,1 lux @ 1/60s)
- MxPEG, MJPEG, JPEG, H.264
- MxActivitySensor-kuvan liikkeentunnistus, joka laukaisee tallennuksen vain loogisesta liikkeestä.
- MxAnalytics videoanalyysiohjelma ihmisten tms. laskentaan ja heat map -grafiikan luontiin.
- ONVIF
- Mikrofoni (hälytysten aktivoimiseen) ja kaiutin.
- Tärähdyssensori ilkkivaltahälytyksiin.
- Voidaan ohjata mitä tahansa automatiikkaa tai tulla ohjatuksi kärkeitietojen avulla.
- Hälytyksestä jpeg-kuvien lähetys sähköpostitse, SIP-soitto, IP notify
- Kuvien tai videon tallennus (NFS, Win)
- Sisäinen kuvamuisti 64MB, microSD-korttipaikka, jossa valmiina 4GB kortti (max 128 GB)
- Hallinta: selain / MX-ControlCenter /MX-ManagementCenter/Ksenos yhteensopiva
- Liitännät: Ethernet, miniUSB
- Power-over-Ethernet 802.3af
- Tarkoitettu upotettavaksi alaslaskettuun kattoon, pinta-asennuskotelolla asennus muualle.
- LMCS Oy:n takuu Mobotix kameroille on viisi vuotta (60 kk).